




Key Features



Lansarea automată

Am făcut ușor trimiterea oricărei linkuri de aplicații bazate pe HTML5 pe afișajul din software-ul SoC. În acest caz, afișajul va începe cu link-ul dat. Aplicația poate fi o aplicație offline sau o aplicație online, permițând clienților să execute propria aplicație.



Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.




Scheduler

Software-ul Digital Signage Monitor permite multe funcții importante, cum ar fi Scheduler. Schedulerul stabilește cu ușurință timpul de pornire / oprire a afișajului și vă permite să nu vă faceți griji cu privire la starea ecranelor în orice moment.



Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Failover de semnal

Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.



Controlul afişajului

Display-ul Digital Signage SoC permite utilizatorilor să controleze afişajele noastre folosind comenzile RS232 într-o reţea locală. Împreună cu lista completă a comenzilor RS232 puteţi schimba / seta volumul, activa / dezactiva monitorul, seta o oră pentru afişarea conţinutului, seta o legătură de pagină web care să fie afişată şi oferă o gamă largă de comenzi în timp real.

Display

M?rimea	32"	Tehnologia panoului	FSA (VA)
Tip iluminare	LED de tip Direct	Luminozitate	350 cd/m²
Rezolu?ie	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Raport de contrast	3000:1
Contrast dinamic	35000:1	Timp de r?spuns	8.5 ms
Ram? total? (H x V)	698.40 x 392.85 mm	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	16.7M (8bits)	Screen Treatment	3H
Haze Level	0,03	Refresh Rate	60 Hz
Orientare	Peisaj	Operation Hours	16/7
Domenii de utilizare	Interior		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB130VS	Operating System	Linux (HTML5 based app support)
Cu fir	10/100 Mbps	WiFi	WiFi 4 (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth	NA		

Rear I/Os

RGB Input	N/A	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	1xHDMI2.0, 2xUSB2.0, DP1.2a	Ie?ire video	DP1.2a
Intrare audio	N/A	Iesire audio	Căști
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), serviciu (RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	734 x 78 x 435 mm	Package Dimensions (WxDxH)	795 x 128 x 530 mm
Product Weight	TBD	Package Weight	TBD
Vesa Mounting	75 x 75 mm M4	Bezel Width	B:21 T/ L/R:14 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	170 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz		
----------------------	------------------------------	--	--

Consum de energie

Typical	42 W	Maxim	65 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W		

Caracteristici

Caracteristici mecanice	Joystick, Extender IR sau op?iuni de suport ir încorporate, Comutator basculant, cablu de alimentare detaşabil (clasa 2), Logo pe ramă numai orizontal	vorbitor	2 x 6 W
-------------------------	--	----------	---------

Certificare

Aprobare de siguran??	Da	EMC de aprobare	Da
CE	Da		