



Key Features




Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.




Comutarea surselor

Este disponibil pentru a seta orice sursă la pornirea afișajului. De asemenea, poate fi activată orice altă sursă de semnal folosind scenarii de programare și failover. Acest lucru permite utilizatorilor să controleze în mod liber procesul de cerințele lor, permițând cea mai bună experiență a utilizatorilor.



Schimbarea pixelilor

Pixel Shifting este proiectat pentru a fi activat în interiorul SoC pentru a preveni riscul potențial de lipire a imaginii cauzate de conținutul constant. Cu această caracteristică activată, pixelii de pe ecran se vor mișca într-un interval în timp ce nu provoacă interferențe ale experienței vizuale.



Failover de semnal

Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.



Scheduler

Software-ul Digital Signage Monitor permite multe funcții importante, cum ar fi Scheduler. Schedulerul stabilește cu ușurință timpul de pornire / oprire a afișajului și vă permite să nu vă faceți griji cu privire la starea ecranelor în orice moment.



Controlul afişajului

Display-ul Digital Signage SoC permite utilizatorilor să controleze afişajele noastre folosind comenzile RS232 într-o reţea locală. Împreună cu lista completă a comenzilor RS232 puteţi schimba / seta volumul, activa / dezactiva monitorul, seta o oră pentru afişarea conţinutului, seta o legătură de pagină web care să fie afişată şi oferă o gamă largă de comenzi în timp real.

Display

M?rimea	32"	Tehnologia panoului	FSA (VA)
Tip iluminare	Direct-Type LED	Luminozitate	450 cd/m²
Rezolu?ie	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Raport de contrast	3000:1
Contrast dinamic	45000:1	Timp de r?spuns	9.5 ms
Ram? total? (H x V)	698.40 x 392.85 mm	Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	16.7M	Screen Treatment	3H
Haze Level	0,03	Refresh Rate	60 Hz
Orientare	Landscape/Portrait	Operation Hours	24/7
Domenii de utilizare	Indoor		

Built-in System

Plac? de baz?	17MB130VS	Operating System	Linux (HTML5 based app support)
Cu fir	10/100 Mbps	WiFi	WiFi 4 (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth	NA		

Rear I/Os

RGB Input	N/A	Ie?ire RGB	N/A
Intrare video	1xHDMI2.0, 2xUSB2.0, DP1.2a	Ie?ire video	DP1.2a
Intrare audio	N/A	Iesire audio	Headphone
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	734 x 78 x 435 mm	Package Dimensions (WxDxH)	795 x 128 x 530 mm
Product Weight	TBD	Package Weight	TBD
Vesa Mounting	75 x 75 mm M4	Bezel Width	B:21 T/ L/R:14 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	170 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz		
----------------------	------------------------------	--	--

Consum de energie

Typical	42 W	Maxim	65 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W		

Caracteristici

Caracteristici mecanice	Joystick, IR Extender or Embedded IR Support Options, Rocker Switch, Detachable power cable(Class 2), Logo on bezel only horizontal	vorbitor	2 x 6 W
-------------------------	--	----------	---------

Certificare

Aprobare de siguran??	YES	EMC de aprobare	YES
CE	YES		